

## Captuvo™ SL42-Serie

### Einschubaufsatz für Apple® iPhone® 6 und Apple iPhone 6 Plus

Wäre es nicht großartig, die vielen Funktionen des Apple iPhone 6 oder iPhone 6 Plus auch im Unternehmen nutzen zu können? Das geht! Der Captuvo SL42-Einschubaufsatz macht das beliebte Smartphone zu einem robusten Industriegerät, mit dem Sie schneller, flexibler und dazu noch kostengünstiger arbeiten können. Der SL42 eignet sich perfekt für mobile Anwender, die Echtzeit-Zugriff auf wichtige Anwendungen und einen schnellen Barcode-Scanner benötigen, damit sie überall – ob im Geschäft, unterwegs oder im Außeneinsatz – effizient arbeiten und den Kunden perfekten Service bieten können.

Der von einem führenden Anbieter von Barcode-Scantechnologie gefertigte Captuvo für Apple iPhone 6 und Apple iPhone 6 Plus kann Hunderte von Barcodes pro Schicht schnell und präzise fokussieren, beleuchten und lesen, und bewältigt problemlos auch beschädigte, schlecht gedruckte oder auf Mobilgerät-Displays angezeigte Barcodes. Die optionalen TotalFreedom™-Scanner-Software-Plug-Ins erleichtern das Scannen von DPM- und anderen Standard-2D-Barcodes, darunter auch die in Nordamerika gängigen AAMVA-Führerscheine und Fahrzeugpapiere, sodass sich auch außerhalb des Unternehmens jederzeit und an jedem Ort Informationen erfassen und abrufen lassen.

Der Captuvo SL42 ist mit seiner robusten Bauweise perfekt auf die rauen Bedingungen im Außendienst zugeschnitten. Er schützt das Smartphone vor schädlichen Umgebungsbedingungen und verlängert damit seine Lebensdauer. Darüber hinaus verlängert der Captuvo SL42 auch die Akkulaufzeit des Smartphones, sodass sie für eine komplette Schicht oder sogar länger



**Der Captuvo SL42 in Verbindung mit einem Apple iPhone 6 oder iPhone 6 Plus gibt Ihnen die Möglichkeit, ein gängiges und beliebtes Privatanwender-Mobilgerät zu niedrigen Gesamtbetriebskosten als voll funktionsfähige Unternehmenslösung bereitzustellen.**

reicht. Da sich der Akku blitzschnell auswechseln lässt, muss keine wertvolle Arbeitszeit mehr für das Aufladen des Akkus verschwendet werden.

Mit der Captuvo SL42-Serie von Honeywell können Sie Anschaffungskosten für neue Geräte sparen, Ihre Mitarbeiter mit effizienten Funktionen ausstatten, die Produktivität steigern, Ausfallzeiten minimieren und nicht zuletzt Ihren Kundenservice erheblich verbessern.

## MERKMALE UND VORTEILE



**EasyDL™-Software:** Die Software kann Barcode-Daten in amtlichen Ausweisdokumenten zur Altersüberprüfung automatisch auslesen und auswerten und elektronische Formulare für Mitgliedschafts- oder Kreditanträge automatisch ausfüllen und verringert die Transaktionszeit damit um 95 %.



**Längere Laufzeit für das iPhone:** Bietet im Vergleich zu Konkurrenzprodukten bis zu 60 % mehr Strom und hält daher im Außeneinsatz besonders lange durch.



**Unübertroffene Scanleistung:** Der integrierte Imager punktet durch seine hervorragende Scanleistung bei linearen und 2D-Barcodes, lässt sich einfach bedienen und sorgt für höchste Produktivität und Durchsätze.



**Robustes Schutzgehäuse:** Ein iPhone-Schutzgehäuse, das den Namen auch verdient: Im Vergleich zu Kunden, die Produkte anderer Hersteller verwenden, kann diese Lösung die Ausfallquote um bis 80 % senken.



**Optionaler Sicherheitsmechanismus:** Sichert das Apple iPhone im Aufsteckgehäuse durch Spezialschrauben, die das Gerät zusätzlich schützen und gleichzeitig gegen Diebstahl sichern.

# Captuvo™ SL42-Serie – Technische Daten

## MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

### Abmessungen (L x B x H):

*Captuvo für Apple iPhone 6:*

165 x 79 x 32 mm

*Captuvo für Apple iPhone 6 Plus:*

82 x 90 x 32 mm

### Gewicht (ohne Apple iOS-Gerät):

*Captuvo für Apple iPhone 6:* 225 g

*Captuvo für Apple iPhone 6 Plus:* 250 g

## SYSTEMARCHITEKTUR

### Gerätekompatibilität:

Apple iPhone 6

Apple iPhone 6 Plus

**Eingangsspannung:** 5 V

**Schnittstellen:** Vollständiges USB zum Apple iOS-Gerät, USB zwischen Captuvo und PC

**E/A-Anschlüsse:** Mikro-USB

**Stromversorgung:** 5 V, 3 A, Wandnetzteil

**Tasten:** Scan-Tasten auf der linken und rechten Seite, Ruhezustand-/Aktivierungstaste, Home-Taste/Touch-ID-Sensor

**Audio:** Zugriff auf Lautsprecher-, Mikrofon- und Kopfhörer-Audiobuchse

**Kamera:** Zugriff auf die vordere und hintere Kamera des Apple iPhone sowie den LED-Blitz

**Dekodierung:** Liest 1D-, PDF-, 2D-, Post- und OCR-Standardsymbole

**Akku:** Auswechselbarer Lithium-Ionen-Akku mit 3340 mAh

**Voraussichtliche Betriebsdauer:** 12 Stunden (Captuvo + Apple iPhone)

**Voraussichtliche Ladedauer:** 6 Stunden (Captuvo + Apple iPhone)

**Entwicklungsumgebung:** Captuvo SDK für Apple iPhone 6 und Apple iPhone 6 Plus

**Anwendungssoftware:** Im Apple App Store oder über externe App-Entwickler erhältlich

**Garantie:** 1 Jahre Herstellergarantie

**Zubehör:** Handschlaufe, Akku-Ladegerät mit vier Steckplätzen, Gürtelhalter, tragbares Ladegerät

## UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

**Betriebstemperatur:** 0 °C bis 35 °C

**Lagerungstemperatur:** -20 °C bis 45 °C

**Luftfeuchtigkeit:** 5–85 %, nicht kondensierend

**Sturzfestigkeit:** Verträgt mehrfaches Fallen auf Beton aus 1,2 m Höhe in allen Aufschlagpositionen bei Raumtemperatur

**Schutzart:** IP30

**Elektrostatische Entladung:** ±8 kV

Direktentladung; ±15 kV Luft

Eine vollständige Liste aller Konformitätsanerkennungen und -zertifikate finden Sie unter [www.honeywellaidc.com/compliance](http://www.honeywellaidc.com/compliance).

Eine vollständige Liste aller unterstützten Barcode-Symbole finden Sie unter [www.honeywellaidc.com/symbologies](http://www.honeywellaidc.com/symbologies).

Apple und iPhone sind in den USA und anderen Ländern eingetragene Marken der Apple Inc.

Captuvo, EasyDL und TotalFreedom sind in den USA und anderen Ländern eingetragene Marken der Honeywell International Inc.

## Honeywell Scanning & Mobility

Burgunderstrasse 31

D-40549 Düsseldorf

Tel.: 0211 53601-0

[www.honeywellaidc.com](http://www.honeywellaidc.com)

SL42-DS Rev B 08/15

© 2015 Honeywell International Inc.

**Honeywell**